


Aufmaß von Gartenzäunen V2A mit Pfosten

Benötigte Hilfsmittel





Maßband/Zollstock


Stift


1. Skizzenblatt erstellen:

Erstellen Sie sich auf einem Blatt Papier die optischen Punkte für den Anfang und das Ende Ihres gewünschten Zauns. Danach tragen Sie sich eventuelle Zaunecken und den nächsten Zaunlängen ein. Anschließend setzen Sie sich vorhandene markante Punkte wie beispielsweise eine Gartentüre oder Einfahrtstor sowie Eckpfosten bei längeren Zäunen ein.

2. Aufmaß erstellen

Wenn Ihre Skizze fertig ist, stecken Sie sich die Endpunkte Ihres zukünftigen Gartenzauns z.B. mit Steinen oder Holzleisten ab. Anschließend nehmen Sie sich ein Maßband oder einen Zollstock und messen die Abstände der abgesteckten Punkte und notieren Sie sich diese.





Im Online-Konfigurator geben Sie dann die gemessene Gesamtlänge des Gartenzauns inklusive Pfosten sowie die Anzahl der möglichen Eckpfosten ein. Die Maße der Pfosten betragen 80x80 mm. Die benötigte Anzahl der Pfosten wird von uns automatisch berechnet. Die Höhe des Gartenzauns messen Sie an den äußeren Seiten des Zauns. Die Maßstaffelung für die Bogenmaße bei Gartenzäunen mit Ober- oder Unterbogen können Sie aus der folgenden Tabelle entnehmen. Der tatsächliche Höhenunterschied von außen bis zur Bogenmitte wird von uns automatisch berechnet.

Aufmaßanleitung für Gartenzäune V2A



In dieser Tabelle finden Sie die Maße für den Höhenunterschied des Gartenzauns von außen bis zur Bogenmitte in Abhängigkeit von der Zaunbreite:

Länge Zaunelement	Ober-/Unterbogenmaß
1200 – 1400mm	~120 - 130mm
1400 – 1600mm	~130 - 140mm
1600 – 2000mm	~140 - 150mm
2000 – 2500mm	~150 - 160mm
2500 – 3000mm	~160 - 180mm

Im Konfigurator geben Sie die Gesamtlänge des Zaunes inklusive Pfosten an. Die benötigte Anzahl der Pfosten sowie die Anzahl und Länge der einzelnen Zaunelemente wird automatisch aus der eingegebenen Gesamtlänge des Zaunes errechnet.



Messen Sie bitte <u>wie in den Abbildungen dargestellt</u> und tragen Sie diese Maße in den Konfigurator ein. Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.